PRED IZVEDBO INŠTALACIJ V PRALNICI USKLADITI LOKACIJE IN MOČI NAPRAV

VTIČNICE IN PRIKLJUČKI V PRALNICI IN SUŠILNICI SO P/O IZVEDBE V ZAŠČITI IP44

OBSTOJEČ ZID SE PORUŠI

K.1 DELAVNICA
K.2 SHRAMBA
K.3 WC
K.4 WC
K.5 GARDEROBA
K.6 GARDEROBA
K.7 PRALNICA
K.8 STOPNIŠČE
K.9 SHRAMBA
K.10SHRAMBA
K.11 HODNIK
K.12SHRAMBA
K.13GARDEROBA
K.14DELAVNICA
K.15PODEST
K.16KOTLOVNICA
K.17ZALOGOVNIK
K.18ODLOŽIŠČE ZA SMUČI
K.19GARAŽA

OBSTOJEČE
RUŠITEV
DOZIDAVA AB PO TEM PZI
DOZIDAVA PO TEM PZI
ODSTRANITEV CISTERNE ZA OLJE

LEGENDA:
- Vtičnica 230V, 16A, vezana na mrežni del – bele barve
- Vtičnica 230V, 16A, s pokrovom, vezana na mrežni del – bele barve
- Vtičnica 230V, 16A, vezana na agregatski del – rdeče barve
- Vtičnica 230V, 16A, vezana preko baterij – zelene barve
- Doza fi60 na steni, H0,3 z vodnikom H07V–K 6mm2 povezana z GIP–K. Priprava za ozemljitve garderobnih omaric z vodnikom H07V–K 6mm2
- N/O – Inštalacija in elementi v prostoru so nadometne izvedbe

LEGENDA SVETILK:
- A1 – Philips CoreLine Surface–mounted SM120V LED34S/840 PSU W60L60 VAR–PC
- A2 – Luxiona AGAT LED GK 5200LM MICRO–PRM E 840, IP43
- B1 – Indora Plus Jet 1x54 PCc ET5 IP66
- B2 – Indora Plus Jet 2x54 PCc ET5 IP66
- B3 – Intra GYON C GL 1x54W T16 G5 EB
- B4 – Intra GYON WDI GL 2x54W T16 G5 EBN WDI GL
- B5 – Intra GYON LINE C GL 4x1x54W
- B6 – Intra GYON LINE S GL 2x1x54W, z obešalnim priborom dolžine 1,5m
- C1 – Luxiona Beryl F 75 MLM 20W 4000K ws 1–10v white
- D1 – Philips Linen ceiling lamp LED, 5x5,5W
- D2 – Philips Plano ceiling lamp 1x40W 230, IP44
- D3 – Philips Novum LED, 1x4,5W
- D4 – LEDs–C4, TOILET Q 1x14W, IP44, klasa II
- Z1 – Ares Midna / Unidirectional TC–DEL 18W G24q–2
- Z3 – Ares PAOLA, 2x26W, IP65
- VV1 – Vgradna, varnostne razsvet. z osvetljenim znakom, trajni spoj, LED, 1H
- VN1 – Nadgradna, varnostne razsvet. z osvetljenim znakom, trajni spoj, LED, 1H
- VV2 – Vgradna, varnostne razsvet. z ozkosnopno optiko, escape, pripravni spoj, 1H
- VN2 – Nadgradna, varnostne razsvet. z ozkosnopno optiko, escape, pripravni spoj, 1H
- VV3 – Vgradna, varnostne razsvet. s širokosnopno optiko, anti–panic, pripravni spoj, 1H
- VN3 – Nadgradna, varnostne razsvet. s širokosnopno optiko, anti–panic, pripravni spoj, 1H
- VV4 – Vgradna, varnostne razsvet. točkovno, spot, pripravni spoj, 1H
- VN5 – Nadgradna, varnostne razsvet., pripravni spoj, LED, 1H, IP65

MIKROLOKACIJO KRMILNE OMARE, TER 75cm SVETILK SE DOLOČI PRED IZVEDBO GLEDE NA KONČNO POSTAVITEV OPREME.

MIKROLOKACIJO SVETILK SE DOLOČI PRED IZVEDBO GLEDE NA KONČNO POSTAVITEV OPREME STROJNIH INŠTALACIJ.

LEGENDA:
PL – požarna loputa
OD – odvod dima
SOS– klic v sili – invalidi
MAG– magnetno držalo vrat
KOT– kotlovnica
IV – izklop ventilatorja
TVD– TV delilnik

VIŠINA MONTAŽE:
NEOZNAČENE PODATKOVNE IN TV VTIČNICE – H0,5
IR SENZOR VLOMA – H=10cm pod stropom, ne višje od H2,4m
ŠIFRATOR – H1,4
ROČNI JAVLJALNIK POŽARA – H1,5
HUPA – H=10cm pod stropom
ADRESNI VMESNIK AV – H=V medstropovju oz. 10cm pod stropom

OPOMBA:
Inštalacija se izvede s kabli položenimi nadometno na kabelskih policah, delno v inštalacijskih kanalih ter delno podometno oziroma v estrihu v zaščitnih ceveh. Cevi in doze v montažnih stenah morajo biti iz samougasnega materiala.

Mikrolokacije priključkov za strojne naprave je potrebno pred izvedbo uskladiti z dobaviteljem opreme. Prav tako je potrebno uskladiti tipe povezav z naročeno strojno opremo na objektu.

Višina montaže posameznih elementov (razen če ni v tlorisu drugače določeno):
– stikalo, vrh – 1,2m od tal
– vtičnice, pri katerih višina ni določena 0,5m od tal
– IR senzor 180°, 2,4m od tal
– IR senzor 360° na stropu

Modulne vtičnice 12D, močnostne in telekomunikacijske inštalacije morajo biti ločene. Med vtičnicami močnostne in telekomunikacijske inštalacije v zidnih kanalih pa mora biti minimalno 20cm razmika.

Modulne vtičnice za močnostne in telekomunikacijske inštalacije morajo biti ločene. Med vtičnicami močnostne in telekomunikacijske inštalacije v zidnih kanalih pa mora biti minimalno 20cm razmika.

Tip posamezne kamere s pripadajočo optiko je razviden iz blok sheme video nadzora.

spremembe

ESPiN d.o.o.	Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645
investitor	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana
objekt	DOM BOHINJ, Ribčev laz 63
načrt	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
risba	TLORIS KLETI - MOČNOSTNE INŠTALACIJE
odg. v. projekta	mag. Bruno URH, u.d.i.a. ZAPS 0100 A
odg. projektant	Tomaž PETERLIN, el. tehnik, IZS E–9048
sodelavec	Jernej LOVŠIN, inž. el.
projektna dok.	PZI — datum DECEMBER 2014
št. projekta	CŠOD/PZI/2014 — št. načrta E–72/14
merilo	1:50 — zamenjuje — št. risbe E-32