

1.1 PREDPROSTOR DVIGALA
1.2 SERVIS
1.3 SOBA
1.4 KOPALNICA
1.5 SOBA
1.6 KOPALNICA
1.7 SOBA
1.8 KOPALNICA
1.9 ČAJNA KUHINJA
1.10 SEJNA SOBA
1.11 HODNIK
1.12 HODNIK
1.13 KOPALNICA
1.14 SOBA
1.15 KOPALNICA
1.16 SOBA
1.17 KOPALNICA
1.18 SOBA
1.19 STOPNIŠČE
1.20 KOPALNICA
1.21 SOBA
1.22 PREDAVALNICA
1.23 PREDAVALNICA

LEGENDA:

- Vtičnica 230V, 16A, vezana na mrežni del – bele barve
- Vtičnica 230V, 16A, s pokrovom, vezana na mrežni del – bele barve
- Vtičnica 230V, 16A, vezana na agregatski del – rdeče barve
- Vtičnica 230V, 16A, vezana preko baterij – zelene barve
- Doza fi60 na steni, H0,3 z vodnikom H07V–K 6mm2 povezana z GIP–K. Priprava za ozemljitve garderobnih omaric z vodnikom H07V–K 6mm2
- N/O – Inštalacija in elementi v prostoru so nadometne izvedbe

LEGENDA SVETILK:

- A1 – Philips CoreLine Surface–mounted SM120V LED34S/840 PSU W60L60 VAR–PC
- A2 – Luxiona AGAT LED GK 5200LM MICRO–PRM E 840, IP43
- B1 – Indora Plus Jet 1x54 PCc ET5 IP66
- B2 – Indora Plus Jet 2x54 PCc ET5 IP66
- B3 – Intra GYON C GL 1x54W T16 G5 EB
- B4 – Intra GYON WDI GL 2x54W T16 G5 EBN WDI GL
- B5 – Intra GYON LINE C GL 4x1x54W
- B6 – Intra GYON LINE S GL 2x1x54W, z obešalnim priborom dolžine 1,5m

LEGENDA:

- D1 – Luxiona Beryl E 75 MLM 20W 4000K ws 1–10v white
- D2 – Philips Ledino Ceiling lamp LED, 5x5,5W
- D3 – Philips Flena ceiling lamp 1x40W 230, IP44
- D4 – Philips Flena ceiling lamp 1x4W
- K01 – Exterus TOILET Q 1x14W, IP44, klasa II
- V1 – Intra Wendi bidirectional TC–DEL 18W G24q–2
- Z00 – Avanti ARKA, 2x26W, IP65
- VV1 – Vgradna, varnostne razsvet. z osvetljenim znakom, trajni spoj, LED, 1H
- VN1 – Nadgradna, varnostne razsvet. z osvetljenim znakom, trajni spoj, LED, 1H
- VV2 – Vgradna, varnostne razsvet. z ozkosnopno optiko, escape, pripravni spoj, 1H
- VN2 – Nadgradna, varnostne razsvet. z ozkosnopno optiko, escape, pripravni spoj, 1H
- VV3 – Vgradna, varnostne razsvet. s širokosnopno optiko, anti–panic, pripravni spoj, 1H
- VN3 – Nadgradna, varnostne razsvet. s širokosnopno optiko, anti–panic, pripravni spoj, 1H
- VV4 – Vgradna, varnostne razsvet. točkovno, spot, pripravni spoj, 1H
- VN4 – Nadgradna, varnostne razsvet. točkovno, spot, pripravni spoj, 1H
- PUPA – H= 110cm pod stropom
- ADRESNI VMESNIK AV – H= v medstropovju oz. 10cm pod stropom

Pred naročilom mora vse svetilke potrditi arhitekt.

OPOMBA:

Inštalacija se izvede s kabli v medstropovju (predavalnice, sejna soba) položenimi nadometno na kabelskih policah, delno v inštalacijskihkanalih, v medstropovju hodnika nadometno pritrjeni s pomočjo vezic direktno na strop, po stenah in v estrihu podometno s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi. Cevi in doze v montažnih stenah morajo biti iz samougasnega materiala.

Modulne vtičnice za telekomunikacijske inštalacije morajo biti ločene. Med vtičnicami močnostne in telekomunikacijske inštalacije v zidnih kanalih pa mora biti minimalno 20cm razmika.

Višine vgradnje vtičnic in pripadajočega pribora je razvidno iz tabele detajlnega nadzora.
- stikala 1,2m od tal
- vtičnice, pri katerih višina ni določena 0,5m od tal
- IR senzor, 180°, 2,4m od tal
- IR senzor, 360°, na stropu

Modulne vtičnice za močnostne in telekomunikacijske inštalacije morajo biti ločene. Med vtičnicami močnostne in telekomunikacijske inštalacije v zidnih kanalih pa mora biti minimalno 20cm razmika.

spremembe

ESPiN d.o.o.
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana
T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645

investitor	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana		
objekt	DOM BOHINJ, Ribčev laz 63		
načrt	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE		
risba	TLORIS 1. NADSTROPJA - SISTEMSKO OMREŽJE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE		
odg. v. projekta	mag. Bruno URH, u.d.i.a.	ZAPS 0100 A	
odg. projektant	Tomaž PETERLIN, el. tehnik,	IZS E–9048	
sodelavec	Jernej LOVŠIN, inž. el.		
projektna dok.	PZI	datum	DECEMBER 2014
št. projekta	CŠOD/PZI/2014	št. načrta	E–72/14
merilo	1:50	zamenjuje	št. risbe E–65